



Vorläufige Technische Daten

Fronius PV Point Comfort

Technische Daten		Einheit				
	Artikelnummer		4,240,315,CK			
			Primo GEN24 & GEN24 Plus		Symo GEN24 & GEN24 Plus	
			Dauerbetrieb	Überlast (5 Sekunden)	Dauerbetrieb	Überlast (5 Sekunden)
	Max. Leistung im Notstrombetrieb	W	3000	4700	3000	4100
			Dauerbetrieb	Überlast (5 Sekunden)	Dauerbetrieb	Überlast (5 Sekunden)
	Maximaler Stromstärke	A	13	20	13	18
	Netzanschluss		1~ NPE 220/230			
	Absicherung		Leitungsschutzeinrichtung 13 A* Typ C & 30 mA Fehlerstromschutzschalter Typ A			
			Mit Verpackung	Ohne Verpackung	Mit Verpackung	Ohne Verpackung
Gewicht	g	412	320	412	320	
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe)	mm	45 x 119 x 103				

*Bei Bedarf kann auch eine Leitungsschutzeinrichtung mit maximal 16A zur Absicherung genutzt werden. Im Notstrombetrieb können jedoch maximal 13A bereitgestellt werden.